

plustek

AXIS
COMMUNICATIONS



Plustek Security NVR 4000 給您有效完善的數位監控錄影解決方案


影像監視的觀念不再是在傳統的類比世界。由於現代的技術精進，數位網路監視能夠幫助您監視您所要的任何地方，任何時間，任何地點。Plustek NVR 4000 能提供您完整的服務系統，並連同世界知名品牌AXIS，先進的數位網路攝影機的技術，帶來高水準的數位影像解決方案，並提升了監控攝影的新定義。

Plustek NVR 4000 可依據使用者的需求進行客製化管理。您可從原本的四支攝影機為基礎，經由擴充網路模組支援高達十六支網路攝影機。這不僅能為您有效降低成本，並能確保監視系統之穩定性與安全性。另外，採用分散式架構監控亦能解決單一系統主機故障所導致之風險問題。若系統內其中一台NVR因外力或系統老化因素而無法正常運作，在進行修復或替換的期間，其餘 NVR並不會受到影響，仍可持續監控存證。此外，NVR 4000 內建M-JPEG 錄影軟體，能連接區域網路及網際網路以發揮無遠弗界的數位監控力量、搭配AXIS數位攝影機的同步記錄影像功能，讓您能同時瀏覽所有的監控攝影機，確保監控區域安全防護滴水不漏。

Axis IP cameras 是現今數位影像監控的世界第一品牌，專攻專業數位監控攝影機，並帶領著安防監控產業從類比提升至數位監控。而Plustek NVR 4000是Axis IP cameras 最理想的搭配。Plustek NVR 4000將品質工藝發揮到極致，絕對符合您對品質的要求。

此外Plustek NVR 4000提供最大可支援到750GB硬碟之空間，可存證約14天的錄影記錄；附加近端搜尋工具軟體及多種網路瀏覽器，讓您可遠端監視及控置設定錄影時程。此監控解決方案最高可支援 60 fps在VGA，120 fps QVGA與QCIF格式，有效提升您住宅居家或是辦公室及連鎖商店之整體安全防禦性，運用 NVR 4000 系統整合Axis IP Cameras，在此範圍內，都能讓您清楚掌控，即使出門在外也能讓您安安心心的。

www.plustek.com



產品特點：

- 控管 4CH 網路攝像機
- 網路管理功能
- M-JPEG 錄影與迴放
- 易操作的人性化使用者界面
- 安裝簡易
- 智慧型警報管理
- 五國語言軟體介面,提供多國語言服務
- 軟體/韌體網路更新服務



軟體應用範圍

系統：Linux 架構

通訊協定：

TCP / IP, HTTP (Web Services), UPnP (Only for discovering the IGD and open the virtual server), SNTP (for Time & Date), DHCP server / Fixed IP (for Web cams LAN port), DHCP Client / PPPoE / Fixed (for NVR itself), TFTP (for upgrade), CLI (for console Operating, Used for DEBUG & Factory), SMTP (for Alarm Notification), FTP Client / server (for Alarm Notification), DDNS (Vendor Dependent)

軟體AP：

Motion Jpeg Complete recording, Timing schedule, System check, Quad mode for simultaneous recording, Playback, Search camera, Backup, Motion detection, Multiple language, Alarm triggered FTP, Pre / Post alarm recording, 4ch View system operation / 60fps per VGA: 640x480 hi-quality / 120fps per CIF: 320x240 hi-quality and 120fps per QCIF(QQVGA)160x120 hi-quality .

規格

1. ARM 9 Based CPU
2. 10/100 Mbps Ethernet
3. 4 LAN port for IP cameras
4. 1 LAN / WAN port for NVR
5. 硬碟：One IDE , Ultra ATA133 (支援 750 GB)
6. 記憶體：8MB Flash 64MB DRAM
7. 智慧型LED指示燈
8. 電源供應：12VDC / 5A
9. 出廠設定值RESET功能
10. 內建 Audio Buzzer Alarm 警報系統
11. 尺寸：300 x 152 x 44 (mm)

系統需求

IBM 相容 PC / CPU：Pentium III 1G 或以上 / CD-ROM 光碟機 / 一個可用的 USB 埠 / 256 MB RAM (建議 512 MB 或更高) / 800 MB 可用硬碟空間 (建議 1 GB 或更高) / 「高彩」繪圖卡 (VGA或更高階) / Microsoft Windows XP Home Edition (SP1)、XP Professional (SP1)、2000 (SP4) IE(Internet Explorer) 6.0或更高階

Headquarters: sales@plustek.com

© 2008 精益科技股份有限公司版權所有

